ASTRO V 912 ASI

2X ASI IN COFDM UMSETZER

- Umsetzung von zwei ASI-Signalen in zwei unabhängige COFDM-Ausgangssignale
- Auswahl der zu transmodulierenden Programme erfolgt über Pass- oder Drop-Servicefilter
- Optionale Ausgangskanalfilter zur Performance-Verbesserung des Ausgangssignals

TYP		V 912 ASI
ASI-EINGANG		
Anschlusse		MCX-Buchse,75
Datenrate	[MBit/s]	270
Ubertragungsmodi		Packet burst / continuous
Paketlange		188, 204
COFDM-MODULATOR		
Modulation		QPSK; 16 QAM; 64 QAM
Signalverarbeitung		Gemäß DIN EN 300744
Ubertragungsmodi		2k (8k auf Anfrage)
Kodierraten		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 6/7; 7/8
Bandbreite	[MHz]	6, 7 oder 8
TS-BEARBEITUNG		
Datenraten-Anpassung		☑
PCR-Korrektur		☑
NIT-Handling		☑
PID-Filterung / Remapping		PID-Remapping
Service-Filterung		Pass- / Dropfilter
HF-AUSGANG		
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse,75
Frequenzbereich	[MHz]	47-862 (K2-K69) in 0,1 MHz-Schritten einstellbar
Ausgangspegel	[dBµV]	80...96, einstellbar
MER	[dB]	typ. 36
Nebenwellenabstand 47-862 MHz	[dB]	> 60 diskrete Storer / > 57 rauschahnliche Storer
Kanalfilter		Optional erhaltlich
ALLGEMEINE DATEN		
Leistungsaufnahme	[W]	10,5
Zulassige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten