

ARRIS SSP Serie

EINSPEISEWEICHEN

Der SSP-PI verwendet eine drehbare Innenleiterfixierung sowie mehrere Deckelpositionen um sich unterschiedlichste Input/Output- und HF/AC-Kombinationen zu erlauben, dies sorgt für eine flexible Installation.

Das SSP-PI kann sowohl für 60 als auch für 90 Volt betriebene Netze verwendet werden. Es wird am Kabel installiert und kann bis zu 15 A in jede Richtung verteilen. Der SSP-PI bietet darüber hinaus noch einen effektiven Überspannungsschutz.



- Einen GHz Bandbreite
- Hoher Brumm-Modulationabstand
- Min. Durchgangsdämpfung 15A
- Rückweg-kompatibel
- Aufdrehbare Abdeckung
- Drehteil mit mechanischer Vorrichtung

TYP. PERFORMANCE								
DURCHGANGS-DÄMPFUNG	5 MHZ	10 MHZ	50 MHZ	450 MHZ	550 MHZ	750 MHZ	860 MHZ	1000 MHZ
SSP-PI K	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7
SSP-3 K	3,9	3,7	3,6	3,9	4,0	4,3	4,6	5,1
	3,9	3,7	3,6	3,9	4,0	4,3	4,6	5,1
SSP-7 K	2,0	1,8	1,7	2,2	2,4	2,8	3,2	3,9
	7,3	7,3	7,3	7,3	7,6	7,9	8,1	8,3
SSP-9 K	1,5	1,3	1,2	1,6	1,7	2,1	2,4	2,8
	9,2	9,1	9,2	9,0	9,1	9,3	9,7	10,0
SSP-12 K	1,1	1,0	1,0	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0
	11,7	11,4	11,4	11,5	11,6	12,0	12,5	13,2
SSP-16 K	1,0	0,9	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1
	15,9	15,5	15,5	15,4	15,6	16,0	16,6	16,9
SSP-3-636 K	7,1	7,0	7,0	7,6	7,7	8,1	8,7	9,7
	7,1	7,0	7,0	7,3	7,4	7,8	8,4	9,5
	3,8	3,6	3,6	4,0	4,1	4,5	4,7	5,4