ASTRO V 613 (CI) (AC3)

2X DVB-S2 IN 2X1 PAL

- Umsetzung von zwei unabhängigen DVB-S2-Eingangssignalen in zwei PAL-Ausgangskanäle im Frequenzbereich von 47-862 MHz
- VPS, Teletext und WSS
- Zwei unabhängige Eingangstuner für höchste Flexibilität
- Zwei CI-Schnittstellen
- Zwei kanalselektive Filtersteckplätze
- HD in SD-Downscaling
- Versionen mit optionaler AC-3 Dekodierung verfügbar

TYP		V 613 (CI)
DVB-S(2)-DEMODULATOR		
Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse,75
DVB-S(2) Modulation		QPSK; 8PSK
Eingangs-Frequenzbereich	[MHz]	950-2150
Eingangspegel	[dBµV]	40-80
SAT-ZF-Eingang	[Ω]	F-Buchse,75
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 10
Eingangssymbolrate	[MS/s]	Max. 45,0
DVB-S Roll-off-factors		0,20;0,25;0,35
DVB-S LDPC		1/2; 1/3; ¼; 2/3; 2/5; 3/5; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10
Viterbi-Decodierung (gemäß DVB-Standard)		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatisch / manuell
HF-MODULATOREN		
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47-862
Ausgangskanäle		K2-K69
Ausgangspegel	[dBµV]	95-100
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60
TV-Standard		PAL, A2/NICAM; (weitere auf Anfrage)
Intercarrier Geräuschspannungsabst.	[dB]	typ. 58
Restträger-Genauigkeit	[%]	1
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 58
kanalselektive Filter steckbar		☑
ALLGEMEINE DATEN		
Leistungsaufnahme	[W]	14,9, ohne CI-Module
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+45

Die Steckkarte ist in einer Version mit zusätzlicher AC-3 Dekodierungsoption verfügbar:
V 613 CI (AC-3): Bestellnummer 380 616; EAN-Code 4026187170851

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten