ASTRO X A/V quad

AUDIO / VIDEO IN PAL MODULATOR

- Zur Modulation und Einspeisung von Audio-/Videoquellen in BK- oder SAT-ZF-Verteilanlagen
- Getrennte An- und Abschaltung der Ausgangskanäle
- Elektronische Pegelsteller

TYP		X A/V QUAD
HF-MODULATOREN		
Ausgangs-Frequenzbereich	[MHz]	47–862
Ausgangskanäle		K2–K69 / C2–C69
Ausgangspegel	[dBµV]	90-100
Intermodulationsabstand	[dB]	Typ. 60
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10
Nebenwellenabstand	[dB]	Typ. 60
TV-Standard		B, G (D/K a.A.)
Video-Rauschabstand	[dB]	Typ. 60
AUDIO/VIDEO		
Eingang / Input		15-pin SUB-D-Buchse (pro Buchse 2 A/V Eingangssignale)
AUDIO		
Eingangspegel	[V RMS]	0,5
Frequenzbereich		40 Hz-15 kHz
Geräuschspegelabstand	[dB]	Typ. 45
VIDEO		
Bandbreite	[MHz]	25 Hz-4,8 MHz
Eingangspegel	[Vss/ Ω]	1 / 75
ALLGEMEINE DATEN		
Leistungsaufnahme	[W]	15
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0…+50

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten