

DKT PIM Module

PIM (Plug-In-Module) ermöglichen eine flexible und bedarfsorientierte Netzgestaltung. Die PIM Module sind auch in anderen COMEGA-Produkten einsetzbar.



DÄMPFUNGSWERTE

PIM TYP	VERTEILER / ABZWEIGER DÄMP. ± 0,2 DB	DURCHGANGS- DÄMPFUNG ± 0,3 DB	ENTKOPPLUNG STICH-AUSGANG DB
PIM 0A	0,2	0,2	
PIM 0B	0,2	0,2	
PIM 0C	0,2	0,2	–
PIM 4	4,1	4,1	25
PIM 1-7	7,5	2,6	25
PIM 1-10	10,5	1,9	29
PIM 1-13	13,0	1,3	32
PIM 1-16	15,5	0,9	35
PIM 1-19	18,5	0,8	38
PIM 1-22	22	0,8	38
PIM 1-26	26	0,8	38
PIM 20 TP	20	1,0	38
PIM 75R	75 Ω	75 Ω	
PIM RPA 15			5-65 MHz–15.0 87-862 MHz 1.2 dB
PIM RPA 10			5-65 MHz–10.0 dB 87-862 MHz 1.2 dB
PIM RPA 5			5-65 MHz–5 dB 87-862 MHz 1.2 dB
PIM RPS 5-65	–	–	5-65 MHz > 45dB 87-862 MHz < 1.2 dB
PIM RPS 5-30	–	–	5-30 MHz > 45dB 47-862 MHz < 1.2 dB
PIM RPS 5-15	–	–	5-15 > 25 dB 25-862 MHz < 1.2 dB

Rückflusdämpfung: 20 dB (40-1000) MHz, 1,5 dB/oct.)

- 1) 85-862 MHz, Sperrdämpfung 5-65 MHz > 45 dB
- 2) 47-862 MHz, Sperrdämpfung 5-30 MHz > 55 dB
- 3) 25-862 MHz, Sperrdämpfung 5-15 MHz > 55 dB