

## DCT DELTA BKE-PS

### HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER

- In der folgenden Übersicht sind die Hausanschlussverstärkertypen für KDG zu finden
- BKE-PS Verstärker: Rückweg fix an Bord
- Präzise und zuverlässige Einstellung über Pegelsteller (PS) zur kontinuierlichen Dämpfungs- und Entzerrungseinstellung
- Geringes Rauschmaß
- LED Betriebsanzeige
- Vodafone Kabel Deutschland GmbH Zulassung



### GERÄTE BKE-PS

TYP		BKE 22 PS-KDG	BKE 33 PS-KDG	BKE 36 PS-KDG	BKE 39 PS-KDG
Artikel-Nr.		57002408 (VPE:10) 57002595 (VPE:1)	57002408 (VPE:10) 57002595 (VPE:1)	57002410 (VPE:10) 57002597 (VPE:1)	57002411 (VPE:10) 57002598 (VPE:1)
Frequenzbereich US / DS	MHz	5-65 / 85-1006	5-65 / 85-1006	5-65 / 85-1006	5-65 / 85-1006
Verstärkung US / DS	dB	18 / 20	25 / 33	35 / 35	29 / 29
Einstellung Pegel/Entzerrung DS	dB	0...20	0...20	0...20	0...20
Interstage Entzerrung DS (Jumper)		0 / 7	0 / 7	0 / 7	0 / 7
Rauschmaß US / DS	dB	5 / 6	5 / 6	5 / 6	5 / 6
Ausgangspegel CENLEC 42 flat	dBμV	100	98	100	101
Rückweg (KDG 1 TS140)	dB	Mittlere Last	Mittlere Last	Mittlere Last	Mittlere Last
Einstellung Pegel US	dB	0...20	0...20	0...20	0...20
Rückwegentzerrer	dB	-	-	0/3/6/9	0/3/6/9
Messbuchse		-	-	Eingang+Ausgang	Eingang+Ausgang
Stromversorgung	V~/W	230/7,5	230/8	230/8	185-265/6
Abmaße/Gewicht	mm/kg	150x90x50/0,85	150x90x50/0,85	150x90x50/0,85	150x90x50/0,85
KDG Klasse		B (1.1)	B (3.1)	B (3.2) + C (3.2)	C (4.2)

